

TECHNICAL TIPS

กรณีที่มีผู้บุกรุกเข้ามาบุกรุกถึงในบ้าน

แล้วบังคับให้เราปิดระบบกันขโมย จะทำอย่างไร ?



B-Series

กรณีที่มีผู้บุกรุกเข้ามาบุกรุกถึงในบ้าน แล้วบังคับให้เราปิดระบบกันขโมย จะทำอย่างไร ?

- สามารถกำหนดการใช้งานที่เรียนว่า “Duress Code”
- Duress Code คือ รหัสที่ใช้ปิดระบบ กรณีที่เราถูกจี้หรือบังคับให้ปิดระบบ
- สามารถใช้งานควบคู่กับอุปกรณ์เสริม Auto Dialer เพื่อใช้ในการโทรแจ้งเตือนได้
- เมื่อมีการปิดระบบด้วยรหัส Duress Code ระบบจะไม่มีการแจ้งเตือนทาง Siren แต่ระบบสามารถส่ง Email แจ้งเตือน หรือทำการโทรไปยังหมายเลขที่กำหนดซึ่งสามารถแจ้งเตือนข้อความ เพื่อให้เราทราบว่าเหตุแจ้งเตือนจากการปิดระบบแบบ Duress Code แยกออกจากแจ้งเตือนแบบปกติที่มีผู้บุกรุก

Technical Tips

1. ต่ออุปกรณ์ Auto Dialer ที่ Output C (หรือ B) โดยที่ Strobe Light สำหรับแจ้งเตือนผู้บุกรุกที่ Output A ตามปกติ
2. การต่ออุปกรณ์ Auto Dialer (ยี่ห้อ B-TEL) ให้ต่อสาย
 - ⇒ Output A (บอร์ด B-Series) => ต่อมาที่ Line 1
 - ⇒ Output C (บอร์ด B-Series) => ต่อมาที่ Line 2
3. ทำการอัดเสียงแยกที่อุปกรณ์ Auto Dialer (ยี่ห้อ B-TEL) โดยอัดเสียงแยกระหว่าง Line 1 (เหตุบุกรุก) และ Line 2 (Duress Code)
4. ทำการ Set up ที่ RPS ดังนี้
 - 4.1 PANEL WIDE PARAMETERS
 - ⇒ Duress Type = 1 (รหัส + 1)
 - 4.2 AREA WIDE PARAMETERS
 - ⇒ Duress Enable = Yes
 - 4.3 USER CONFIGURATION
 - ⇒ Authority Level => Send Duress = "E" (Authority Level ของ User ต้องถูกกำหนดให้สามารถกด Duress Code ได้)
 - 4.4 OUTPUT PARAMETERS
 - ⇒ Area Wide Outputs
 - ⇒ Duress Output=3 (Output C)

TEL : 0-2817-1818

ID LINE : @boschintrusion

Youtube : Solent Synergy

TikTok : bosch.intrusion / ID : @solentsynergy

Facebook : Secure Life by Solent Synergy

IG : bosch.intrusion

Web Site : www.solentsynergy.com

Email: info@solentsynergy.com

Solent Synergy 