

ในขณะที่ปิดระบบ (Disarm) ต้องการให้มีเสียงเตือนที่ Keypad  
เมื่อมีการเปิดประตูหน้าต่าง สามารถทำได้หรือไม่?



## B-Series

ในขณะที่ปิดระบบ (Disarm)  
ต้องการให้มีเสียงเตือนที่ Keypad  
เมื่อมีการเปิดประตูหน้าต่าง

- ◆ ในกรณีที่มีผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหรือพื้นที่ที่ติดตั้งระบบ เราสามารถ Set up ระบบให้มีเสียงแจ้งเตือนที่ Keypad ได้ เมื่อมีผู้เปิดประตูหรือหน้าต่างในขณะที่ระบบปิดอยู่
- ◆ เมื่อมีการเปิดประตูหน้าต่าง จะมีเสียงเตือนสั้นๆ ที่ Keypad และจะแสดงข้อความ “Not Ready” เราสามารถกด View Points เพื่อเข้าไปดูโซนของประตูหรือหน้าต่างที่เปิดไว้ได้

หมายเหตุ : “Not Ready” จะแสดงที่หน้าจอ Keypad เมื่ออุปกรณ์ทุกประเภทมีการตรวจจับผู้บุกรุกได้ในขณะที่ระบบปิดอยู่ เช่น Motion Detector ตรวจจับการเคลื่อนไหวได้, Magnetic Contact ประตูหน้าต่างมีการเปิด, Shock Sensor ตรวจจับว่ามีกระแทก เป็นต้น

## TECHNICAL TIPS

กรณีที่มีการเปิดประตูหน้าต่าง และต้องการให้มีเสียงเตือนที่ Keypad ในขณะที่ระบบปิดอยู่ (Disarm) เรียกว่า “Watch Point”

1. ทำการ Set up ที่ RPS โดยกำหนดที่ Point Profile ของโซนที่ต้องการให้อยู่ใน Mode “Watch Point” ดังนี้  
=>POINTS=>Point Profile=>Watch Point= “Yes”  
เป็นการกำหนดให้ Point Profile นี้ทำงานใน Mode “Watch Point”

2. ทำการ Set up ที่ Keypad ดังนี้  
=> Menu>setting>Watch = turn on

เป็นการกำหนดให้มีการทำงานแบบ “Watch Point”

หมายเหตุ: หากกำหนดไม่ครบขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ระบบจะไม่มีเสียงแจ้งเตือนที่ Keypad เมื่อมีการเปิดประตูหน้าต่าง

TEL : 0-2817-1818

Facebook : Secure Life by Solent Synergy

ID LINE : @boschintrusion

IG : bosch.intrusion

TikTok : bosch.intrusion / ID : @solentsynergy

Youtube : Solent Synergy

Web Site : www.solentsynergy.com

Email : info@solentsynergy.com

